Sicherheitsinformationen

INSV1028 – 19" PDU/Steckdosenleiste, 1 HE, 8 Schutzkontakt-Steckdosen, beleuchteter Schalter, Mennekes PowerTOP Plus 3204 CEE-Stecker 16 A IP44

Hersteller / Inverkehrbringer	Infitronic GmbH
Modellbezeichnung	INSV1028
Produktart	Stromverteiler (PDU) für 19-Zoll-Racks, 1 HE
Steckdosen	8 × Schutzkontakt, frontseitig
Schalter	Beleuchteter Ein/Aus-Schalter
Anschlussstecker	Mennekes PowerTOP Plus 3204, CEE, 3-polig, 230 V, 16 A, IP44
Betriebsspannung / Frequenz	230–250 V AC, 50/60 Hz
Max. Last	3680 W (16 A)
Anschlussleitung	2,0 m, rückseitiger Kabeleingang
Abmessungen (B × H × T)	483 × 45 × 44,5 mm
Gewicht	0,8 kg
Gehäusematerial / Farbe	Aluminium-Strangpressprofil, schwarz
Montage	19-Zoll-Winkel in 4 Positionen verstellbar

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieses Produkt dient der mobilen und temporären Stromversorgung in Netzwerk- und Serverschränken, Flightcases und mobilen Einbauschränken, ausschließlich in trockenen Innenräumen bzw. im geschlossenen Schrank. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß.

Warn- und Sicherheitshinweise

- Vor der ersten Inbetriebnahme diese Sicherheitsinformationen vollständig lesen und aufbewahren.
- Nicht in der Nähe von Wasser oder im Außenbereich verwenden. Nicht mit nassen Händen bedienen.
- Die Schutzart IP44 gilt ausschließlich für den CEE-Stecker (Mennekes PowerTOP Plus 3204) im eingesteckten, ordnungsgemäß verriegelten Zustand, nicht für die Steckdosenleiste. Die Leiste nur in trockenen Innenräumen bzw. im geschlossenen Schrank oder Case betreiben.
- Die maximale Last von 3680 W (16 A) nicht überschreiten. Überlastung kann zu Überhitzung und Brand führen.
- Das Gerät nicht verwenden, wenn Gehäuse, Anschlussleitung, Stecker oder Steckdosen beschädigt sind.
- Gerät nicht öffnen und nicht eigenmächtig verändern oder reparieren. Im Inneren liegen berührungsgefährliche Spannungen an.
- Keine Fremdkörper oder Flüssigkeiten in die Steckdosen einführen.
- Anschlussleitung nicht knicken, quetschen oder über scharfe Kanten führen und nicht unter Zugspannung betreiben.
- Für ausreichende Belüftung sorgen und das Gerät nicht abdecken oder in der Nähe von Wärmequellen betreiben.

- Von Kindern fernhalten. Das Produkt ist kein Spielzeug; Verpackungsmaterial stellt eine Erstickungsgefahr dar.
- Bei Rauch, Geruch oder ungewöhnlichen Geräuschen sofort vom Netz trennen und nicht weiterverwenden.
- Vor der Reinigung vom Netz trennen und nur mit einem trockenen Tuch reinigen.
- Nur mit geeignetem Befestigungsmaterial sicher im Rack montieren.

Installation

Gerät im 19-Zoll-Rack (1 HE) befestigen, Winkelposition wählen und den CEE-Stecker in eine passende, ordnungsgemäß abgesicherte 16-A-CEE-Steckdose einstecken. Verbraucher erst nach Herstellen aller Verbindungen einschalten.

Entsorgung

Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Es ist gemäß den örtlichen Vorschriften über die Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeräten (WEEE) einer geeigneten Sammelstelle zuzuführen.

Konformität

Das Produkt trägt die CE-Kennzeichnung. Die Konformitätserklärungen können beim Hersteller angefordert werden.

Infitronic GmbH · Dresdener Straße 2-4 · 63667 Nidda-Harb · Deutschland · Telefon: 06003-4628056 · E-Mail: office@infitronic.de · Web: www.infitronic.de
Dieses Dokument dient der Erfüllung der Anforderungen der EU-Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR, VO (EU) 2023/988).