Sicherheitsinformationen

INSV1030 – 19" PDU/Steckdosenleiste, 1 HE, 10-fach einzeln schaltbar (5 × Front + 5 × Rückseite), Steckdosen um 90° gedreht, mit Überspannungs- und Überlastschutz

Hersteller / Inverkehrbringer	Infitronic GmbH
Modellbezeichnung	INSV1030
Produktart	Stromverteiler (PDU) für 19-Zoll-Racks, 1 HE
Steckdosen	10 × Schutzkontakt: 5 × Front, 5 × Rückseite, jeweils um 90° gedreht
Schalter	10 × beleuchteter Einzelschalter (1 Schalter je Steckdose)
Betriebsspannung / Frequenz	230–250 V AC, 50/60 Hz
Max. Anschlussleistung	3680 W (16 A)
Schutzfunktionen	Überspannungsschutz und Überlastschutz (Thermoschutzschalter)
Berührungsschutz	Erhöhter Berührungsschutz (Shutter/Kindersicherung) an allen Steckdosen
Anschlussleitung	H05VV-F 3G1,5 mm², 2,0 m, rückseitige Kabelzuführung
Abmessungen (B × H × T)	483 × 45 × 44,5 mm
Gewicht	1,2 kg
Gehäusematerial / Farbe	Aluminium-Strangpressprofil, schwarz

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieses Produkt dient der einzeln schaltbaren Stromverteilung für Labor, Werkstatt, Büro und IT-Racks in 19-Zoll-Schränken, ausschließlich in trockenen Innenräumen. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß.

Warn- und Sicherheitshinweise

- Vor der ersten Inbetriebnahme diese Sicherheitsinformationen vollständig lesen und aufbewahren.
- Nicht in der Nähe von Wasser oder im Außenbereich verwenden. Das Gerät ist nicht gegen Spritzwasser geschützt. Nicht mit nassen Händen bedienen.
- Die maximale Last von 3680 W (16 A) für alle Steckdosen zusammen nicht überschreiten. Der Überlastschutz (Thermoschutzschalter) kann bei Überlast auslösen; nach dem Auslösen die Ursache beseitigen, bevor wieder eingeschaltet wird.
- Das Gerät nicht verwenden, wenn Gehäuse, Anschlussleitung, Stecker oder Steckdosen beschädigt sind.
- Gerät nicht öffnen und nicht eigenmächtig verändern oder reparieren. Im Inneren liegen berührungsgefährliche Spannungen an.
- Die Shutter an den Steckdosen verringern die Gefahr eines Berührens spannungsführender Teile. Keine Fremdkörper in die Steckdosen einführen. Kinder trotzdem fernhalten.
- Die Einzelschalter trennen nur die jeweilige Steckdose. Vor Arbeiten am Gerät oder an angeschlossenen Verbrauchern den Netzstecker ziehen.

- Der integrierte Überspannungsschutz verschleißt und kann bei Überspannungen ansprechen. Er ersetzt keinen Blitzschutz; bei Gewitter Geräte vom Netz trennen. Bei Defekt ist das Gerät auszutauschen.
- Große Netzteile und Winkelstecker nur vollständig eingesteckt betreiben und die Steckdosen nicht mechanisch belasten.
- Anschlussleitung nicht knicken, quetschen oder über scharfe Kanten führen und nicht unter Zugspannung betreiben.
- Für ausreichende Belüftung sorgen und das Gerät nicht abdecken oder in der Nähe von Wärmequellen betreiben.
- Von Kindern fernhalten. Das Produkt ist kein Spielzeug; Verpackungsmaterial stellt eine Erstickungsgefahr dar.
- Bei Rauch, Geruch oder ungewöhnlichen Geräuschen sofort vom Netz trennen und nicht weiterverwenden.
- Vor der Reinigung vom Netz trennen und nur mit einem trockenen Tuch reinigen.
- Nur mit geeignetem Befestigungsmaterial sicher im Rack montieren.

Installation

Gerät im 19-Zoll-Rack (1 HE) mit geeignetem Befestigungsmaterial befestigen und die Netzzuleitung an eine geeignete, ordnungsgemäß abgesicherte Steckdose anschließen. Verbraucher erst nach Herstellen aller Verbindungen einzeln einschalten.

Entsorgung

Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Es ist gemäß den örtlichen Vorschriften über die Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeräten (WEEE) einer geeigneten Sammelstelle zuzuführen.

Konformität

Das Produkt trägt die CE-Kennzeichnung. Die Konformitätserklärungen können beim Hersteller angefordert werden.

Infitronic GmbH · Dresdener Straße 2-4 · 63667 Nidda-Harb · Deutschland · Telefon: 06003-4628056 · E-Mail: office@infitronic.de · Web: www.infitronic.de
Dieses Dokument dient der Erfüllung der Anforderungen der EU-Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR, VO (EU) 2023/988).